

MULTIMETRO DIGITAL CON BLUETOOTH

El multímetro digital OW16B combina funciones de medición eléctrica, registro de datos y termometría en un solo dispositivo. Su conectividad Bluetooth 4.0 permite transmisión inalámbrica y análisis de tendencias mediante aplicaciones móviles, ideal para trabajos de mantenimiento, laboratorio y campo.

CARACTERÍSTICAS

- Resolución de 3 5/6 dígitos.
- Función 3 en 1: multímetro, termómetro y registrador de datos.
- Comunicación inalámbrica BLE 4.0 con bajo consumo.
- Compatible con Android e iOS.
- Registro y almacenamiento de datos sin conexión.
- Soporte para análisis gráfico y tendencias.
- Detección de voltaje sin contacto (NCV).
- Medición True RMS para mayor precisión.



MODELO OW16B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MODELO	OW16B
Mediciones	Voltaje CC/CA, corriente CC/CA, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura
Rango de medición	Voltaje: hasta 1000 V (CC) / 750 V (CA) Corriente: hasta 10 A Resistencia: hasta 60 MΩ Capacitancia: hasta 60 mF Frecuencia: hasta 9,999 MHz Temperatura: -50 °C a 400 °C
Precisión	±(0.5 % ~ 3 % según parámetro)
Funciones adicionales	Data Logger, medición True RMS, detección de voltaje sin contacto (NCV), retención de datos, apagado automático, retroiluminación LCD
Alimentación	2 baterías AA (3 V)
Conectividad	Bluetooth

